

Zestaw do zabezpieczenia bankomatu



zamek bibi-Z51/bank



czytnik MR01

Zestaw zabezpiecza pomieszczenie bankomatu przed dostępem osób niepowołanych oraz umożliwia osobom korzystającym z bankomatu na bardziej komfortowe i bezpieczne pobieranie pieniędzy. Zestaw do zabezpieczenia bankomatu składa się z dwóch podstawowych elementów: zamka **bibi-Z51/bank** oraz z czytnika kart magnetycznych **MR01**. Oprócz powyższych elementów niezbędne są również: zasilacz 12V DC z podtrzymaniem bateryjnym, kontaktronowy czujnik otwarcia drzwi i przycisk wyjścia. Opcjonalnie można też podłączyć dodatkowo czytnik kart zbliżeniowych.

Zestaw pozwala na następującą obsługę drzwi do pomieszczenia bankomatu:

Po włożeniu karty do czytnika MR01 podawane jest napięcie na rygiel - klient może wejść.

Po wejściu uruchamiana jest blokada, aby klient mógł spokojnie pobrać pieniądze z bankomatu.

W czasie blokady inna osoba nie może wejść do pomieszczenia bankomatu.

Po wyjściu klienta blokada drzwi jest zdejmowana, nawet jeżeli nie upłynął jeszcze czas blokady.

Wraz z zamkiem dostarczane są dwie karty serwisowe, które umożliwiają otwarcie drzwi do bankomatu w każdym momencie.

	zamek bibi-Z51/bank
Podłączenie czytników	czytnik magnetyczny - Data/Clock + czytnik RFID - RS485
Wyjścia przekaźnikowe	sterowanie rygla, sygnalizacja "bankomat zajęty"
Wejścia	czujnik otwarcia drzwi, przycisk wyjścia, czujnik obecności (mata aktywna)
Zasilanie	11-14V DC, 100 mA
Warunki pracy	0°C...+70°C, IP 40
Wymiary / waga	90 x 71 x 58 mm / 130 g

	czytnik kart magnetycznych MR01
Interfejs	Data/Clock
Głowica magnetyczna	podgrzewana, 2 ścieżka, koercja kart 300-4000 Oe, min 500 000 cykli
Zasilanie	12V DC, 300 mA
Warunki pracy	-20°C...+50°C, IP 43
Wymiary / waga / kolor	110 x 85 x 48 mm / 400 g / srebrny (RAL9006)